

> Anderes > Ortsbrandmeister

DME: Vorarbeiten in Organisations-Einstellungen



Zu-Erledigen-Box

Bezug: [RIC-Zuordnungen hinterlegen](#)

Der Landkreis gibt die internen RIC-Bezeichnungen nicht heraus. Öffentlich wird mit einer entsprechenden Bezeichnung für einen RIC gearbeitet. Diese Vorgaben müssen auf Gemeindeebene als Rufkombination definiert werden, damit sie später einheitlich in der Gemeinde verwendet werden können.

Einem Meldeempfänger können Melderschleifen (ein Synonym für Rufkombination!) zugewiesen werden. Bei der Zuordnung eines Melders an eine Person, werden die Rufkombinationen an die Person übergeben.

Als Administrator auf Gemeindeebene einloggen!

Anzahl Rufkombinationen einstellen

The screenshot shows the Dräger software interface. The top navigation bar includes 'Dräger', 'Einstellungen' (with a red circle 1), 'Passwort / Konto', 'Benutzerverwaltung', 'Abfragen', 'Exporte', 'Profile', 'Menü-Editor', 'MAT', and 'Im-/Export'. Below the navigation is a search bar with 'Buchen' and a magnifying glass icon. The main menu on the left is expanded to show 'Einstellungen' (red circle 2), which further branches into 'Organisations-Einstellungen' (red circle 3), 'Allgemeines' (red circle 4), 'Alarmierung' (red circle 5), 'Anzahl Rufkombinationen' (red circle 6), 'Definition Rufkombinationen', 'Personal', 'Lehrgänge/Seminare', 'Technik', 'Bericht', and 'Benutzer-Einstellungen'. The right side of the screen displays the 'Anzahl Rufkombinationen' configuration screen with the title 'Anzahl der Rufkombinationen'. It features a button 'Ändern' (red circle 7), a button 'Zurücksetzen', a text input field 'Anzahl Rufkombinationen:' containing '55' (red circle 8), and a 'Speichern' button (red circle 9) with an 'Ab' button next to it. The top right of the screen shows the date '2019.24.2 (09.12.2019)' and a '0' in a blue box.

1. Modul „Einstellungen“ anklicken
2. Menü „Einstellungen“ anklicken
3. Baumstruktur „Einstellungen“ auswählen
4. Unterpunkt „Organisations-Einstellungen“ auswählen
5. Unterpunkt „Alarmierung“ auswählen
6. Punkt „Anzahl Rufkombinationen“ anklicken
7. Button „Ändern“ anklicken
8. Im Eingabefeld die Anzahl der in der Gemeinde verwendeten Rufkombinationen eintragen. (Hier 55)
9. Button „Speichern“ anklicken

Rufkombinationen definieren

Rufkombination:	Stickwort:
RIC_OrtsBM/stellv.	OrtsBM/stellv.
RIC_Sirene	Sirene
RIC_OrtsFW alle	OrtsFW alle
RIC_Kleine Schleife	Kleine Schleife
RIC_Rettungssatz	Rettungssatz
RIC_Sonderfahrzeug	Sonderfahrzeug
RIC_Tageesschleife 1	Tagesschleife 1
RIC_Tageesschleife 2	Tagesschleife 2
RIC_Probealarm	Probealarm
RIC_Gemeinde alle	alle
RIC_GemBM/stellv.	GBM Stadt Syke
RIC_Pressegesprecher	PG
RIC_ELO	ELO
RIC_U-Gruppe	U-Gruppe
RIC_WBK	Wärmebildkameras

1. Modul „Einstellungen“ anklicken
2. Menü „Einstellungen“ anklicken
3. Baumstruktur „Einstellungen“ auswählen
4. Unterpunkt „Organisations-Einstellungen“ auswählen
5. Unterpunkt „Alarmierung“ auswählen
6. Punkt „Definition Rufkombinationen“ anklicken
7. Button „Ändern“ anklicken
8. im linken Eingabefeld die Rufkombination mit dem Präfix RIC_ plus sprechende RIC-Bezeichnung eingeben (hier im Feld 1: RIC_OrtsBM/stellv.)
9. im rechten Eingabefeld die sprechende Bezeichnung selbst eingeben (hier: OrtsBM/stellv.)
10. Abschließend den Button „Speichern“ anklicken

Die Reihenfolge kann nicht verändert werden und muss als beliebig akzeptiert werden. Spätere Änderungen können nur durch Überschreiben (bei Umbenennungen einer RIC-Bezeichnung!!!) oder durch Anhängen neuer Rufkombinationen (bei Ergänzungen bei den RIC-Bezeichnungen). Änderungen sollten mit Bedacht vorgenommen werden und die Auswirkungen erst getestet werden (Spieler-Version!!!).

anderes

From: <https://www.feueronlkdh.feuerwehr-stadt-syke.de/> - FeuerON im Landkreis Diepholz

Permanent link: https://www.feueronlkdh.feuerwehr-stadt-syke.de/anderes/dme_vorarbeiten_in_organisations-einstellungen?rev=1696501846

Last update: 2023/10/05 12:30

